



PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZ typu PKF, PKF/K

Przełącznik kontroli faz typu PKF posiada następujące możliwości:

- automatyczne wykrywanie wartości napięcia w badanej sieci,
- kontrola zaniku faz,
- kontrola podwyższenia napięcia znamionowego,
- kontrola symetrycznego obniżenia napięcia znamionowego,
- kontrola asymetrycznego obniżenia napięcia znamionowego,
- zadziałanie ze zwłoką czasową,
- sygnalizacja stanów diodami LED.

Przełącznik kontroli faz typu PKF/K posiada dodatkowe możliwości:

- kontrola kierunku wirowania faz,
- sygnalizacja błędnego kierunku kolejności faz diodą LED.



Dane znamionowe

Napięcie badanej sieci trójfazowej (U_n)	400, 500 lub 1000 V AC
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Częstotliwość pracy	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	~5 W
Dopuszczalne wahania sieci badanej	0,8 - 1,2 U_n
Czas zwłoki zadziałania	3s $\pm$ 100ms
Znamionowy prąd zestyku przełącznika wykonawczego	
PK1	15 A / 24 V AC
PK2	2 A / 24 V AC
Trwałość łączeniowa	10 ⁴ cykli
Temperatura pracy	0°C - 55°C
Stopień ochrony	IP20
Masa zestawu	300 g

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.