



ZESTAW SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY

typu ZSZR-05/32A/2/Mbs

Zestaw samoczynnego załączenia rezerwy typu ZSZR-05/32A/2/Mbs przeznaczony jest do automatycznego przełączenia dwóch linii zasilających i wyposażony jest w dwa odpływy. Zestaw służy do zasilania odbiorników wyposażonych we własne zabezpieczenia w pozaprzodkowych wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrażonych wybuchem. Zestaw przystosowany jest do pracy w kopalnianej sieci trójfazowej 500 V z izolowanym neutralnym punktem transformatora (sieć typu IT). Zestaw wyposażony jest w sterownik firmy WAGO, przeznaczony do sterowania zdalnego oraz komunikacji. Sterownik zabudowany w zestawie nie posiada predefiniowanego programu.



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	3x500 V
Napięcie sterownicze	24 V AC, 24 V DC
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Prąd ciągły	32 A
Stopień ochrony obudowy	IP54
Waga	57 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

