



ZESTAW ZASILAJĄCY ZGRZEWARKĘ HYDRAULICZNĄ typu ZZZH-05

Zestaw typu ZZZH-05 przeznaczony jest do zasilania zgrzewarek hydraulicznych doczołowych typu DELTA napięciem 230 V lub 400 V. Zestaw jest wyposażony w jednofazowy transformator separacyjny 500V/230V lub 500V/400V z nieziemionym uzwojeniem po stronie pierwotnej i wtórnej. Zestaw posiada trzy odpływy gniazdowe 230 V lub 400 V.

Układ sterowania zasilacza umożliwia załączenie trzech odpływów jednocześnie zasilających zestaw sterujący i grzałkę oraz oddzielnie odpływ do zasilania frezarki.

Zastosowanie różnych typów gniazd/wtyk dla poszczególnych odpływów wyklucza możliwość wpięcia wtyki do niewłaściwego gniazda.

Zestaw występuje w 7 konfiguracjach nazwanych w zależności od maksymalnej średnicy rur jakie może obsłużyć gotowy zestaw zgrzewarki hydraulicznej, np. Delta 160 pozwala na prace z rurami o średnicy maksymalnej 160 mm.





ZESTAW ZASILAJĄCY ZGRZEWARKĘ HYDRAULICZNĄ typu ZZZH-05

Dane znamionowe

Parametr	Typ zgrzewarki						
	Delta 160	Delta 250	Delta 315	Delta 355	Delta 500	Delta 630	Delta 800
Napięcie zasilające	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
Znamionowy prąd zasilania	12,7 A	12,7 A	12,7 A	12,7 A	17 A	29 A	29 A
Znamionowe napięcie odpływów	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Znamionowy prąd odpł. nr 1- centralka hydrauliczna	0,37kW/2,7A zakres 2,5÷4A	0,37kW/2,7A 2,5÷4A	0,37kW/2,7A 2,5÷4A	1,1kW/4,5A 4÷6,3A	1,1kW/4,5A 4÷6,3A	1,5kW/3,1A 2,5÷4A	2,2kW/4,6A 4÷6,3A
Znamionowy prąd odpł. nr 2-płyta grzewcza	0,8kW/6A	2kW/10A	3kW/16A	3,7kW/20A	5kW/25A	9kW/16A	12kW/20A
Znamionowy prąd odpł. nr 3-frez	0,37kW/3,2A 2,5-4A	0,37kW/3,2A 2,5-4A	0,37kW/3,2A 2,5-4A	0,75kW/5,2A 4-6,3A	1,5kW/9,6A 9-14A	1,85kW/4,1A 4-6,3A	3kW/6,6A 6-10A
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rodzaj sieci	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Moc znamionowa transf. głównego	6,3 kVA	6,3 kVA	6,3 kVA	6,3 kVA	8,05 kVA	25 kVA	25 kVA
Napięcie obwodów sterowania	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

