



PRZEKAŹNIK CZASOWY typu PC-100

Przełącznik czasowy typu PC-100 posiada następujące możliwości:

- załączenie przełączników tylko przez określony odcinek czasu,
- załączenie przełączników następuje po określonym czasie,
- tryb pracy cyklicznej – start po określonym czasie od podania zasilania,
- tryb pracy cyklicznej – start od załączenia na określony czas,
- tryb opóźnienia wyłączenia.

Przełącznik czasowy PC-100 posiada cztery zakresy czasowe konfigurowane za pomocą przełącznika oraz potencjometru umożliwiającego dokładne ustawienie czasu. Informacje o stanie pracy przełącznika wyświetlane są za pomocą czterech diod LED.



Dane znamionowe

Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Częstotliwość pracy	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	~1 W
Zakresy czasowe	1 s - 100 min
Zdolność łączeniowa	5 A / 230 V AC
Trwałość łączeniowa	10 ⁴ 5 cykli
Temperatura pracy	0°C - 55°C
Stopień ochrony	IP20
Waga urządzenia	0,06 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

