



WSKAŹNIK NAPIĘCIA typu T5-1000el

Wskaźnik napięcia T5-1000el jest zestawem pełniącym funkcję dwubiegunowego wskaźnika i jest przeznaczony do optycznej sygnalizacji braku obecności napięcia, pomiaru rezystancji w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia z odczytem zrealizowanym na diodzie LED oraz wyświetlaczu LCD.

W skład zestawu wskaźnika napięcia T5-1000el wchodzi:

- wskaźnik napięcia T5-1000 prod. FLUKE,
- sondy TP-38 prod. FLUKE,
- pokrowiec skórzany prod. ELEKS.



Dane znamionowe

Dopuszczalne napięcie robocze	1200 VAC / 1000 VDC
Min. napięcie zadziałania diody sygnalizacyjnej	30 VAC / 60 VDC
Rezystancja wejściowa	1 MΩ
Rezystancja izolacji	>20 MΩ
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Typ zasilania	2 x bateria AA
Napięcie zasilania	3 VDC (2 x 1,5 V)
Czas pracy na baterii	200 godzin
Rozwarcie cęgów prądowych	12,9 mm
Sygnalizacja spadku napięcia zasilania	poniżej 2,4 V
Czas zadziałania autom. wyłącznika	około 34 min
Stopień ochrony	IP52
Waga	0,3 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

